

Контроллеры с автоматическим переключением передачи ЕМКО Trans-ATS, Trans-MiniATS, ATS-10



Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Сургут (3462)77-98-35

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: ekm@nt-rt.ru || сайт: <http://emko.nt-rt.ru>

Регуляторы с автоматическим переключением передач Trans-ATS, Trans-MiniATS, ATS-10

Регуляторы Trans-ATS, Trans-MiniATS, ATS-10 применяются в генераторных установках для автоматического управления переключением передач и управления двигателем.

Технические характеристики Trans-ATS:

Характеристики	
Языки	Английский/китайский, английский/немецкий, английский/турецкий, английский/итальянский, английский/испанский, английский/французский, английский/русский
Журнал событий	Последние 50 событий с измеренными значениями
Входы	6 х конфигурируемые клавиши
Выходы	Конфигурируемые 2х реле, 2х транзисторы, 1х удаленный старт, выходы MBR и GBR
Текущее измерение	3 фазы, вход СТ для тока нагрузки, 1х вход СТ для тока заземления
Измерение напряжения	3 фазы для сети, 3 фазы для генератора
Измерение коэффициента мощности	Для трех фаз
Корпус	
Размер	229мм x 152мм x 41мм
Вырез панели	182 мм x 135 мм
Класс защиты	NEMA 4X (IP65 спереди, IP20 сзади)
Вес	Приблизительно 0.53 кг
Рейтинг / Оценка	
Питание постоянного тока	От 8 до 32 В постоянного тока, максимальный рабочий ток составляет 360 мА
Хранение/Рабочая температура	-20 °C до + 70 °C / -30 °C до + 80 °C
Удаленная связь и визуализация	
Встроенный	USB 2.0
GSM	с модулем Trans-Messenger
GPRS	с модулем TransMessenger.GP
Ethernet	с модулем TransMessenger.PRO
Встроенный WEB-сервер	с модулем Trans-WEB-AMF или с модулем Trans-WEB.GP
Серийный ModBus	с модулем Trans-Messenger.485
Wireless	с модулем Trans-Messenger.RF
Стандарты качества	
Сертификаты	CE, ГОСТ-P

Технические характеристики Trans-MiniATS:

Характеристики	
CanBus	J1939 ECU
Языки	Английский/китайский, английский/немецкий, английский/турецкий, английский/итальянский, английский/испанский, английский/французский, английский/русский
Журнал событий	Последние 50 событий с измеренными значениями
Входы	6 х конфигурируемые клавиши
Выходы	5х транзисторы
Измерение напряжения	3 фазы для сети, 1 фазы для генератора
Корпус	
Размер	111 мм x 81 мм x 61 мм
Вырез панели	81 мм x 70 мм
Класс защиты	NEMA 4X (IP65 спереди, IP20 сзади)
Вес	Приблизительно 0.3 кг
Рейтинг / Оценка	
Блок питания постоянного тока	От 8 до 32 В постоянного тока, максимальный рабочий ток составляет 370 мА
Хранение/Рабочая температура	-20 °C до + 70 °C / -30 °C до + 80 °C
Удаленная связь и визуализация	
Встроенные устройства	RS-232
Стандарты качества	
Сертификаты	CE

Технические характеристики ATS-10:

Характеристики	
Входы	Сигнал генератора нагрузки, сигнал запуска двигателя
Выходы	Удаленный старт, Реле сетевого контактора, Реле контактора генератора

Корпус	
Размер	72 мм x 72 мм x 95 мм
Вырез панели	69 мм x 69 мм
Класс защиты	NEMA 4X (IP65 спереди, IP20 сзади)
Вес	Приблизительно 0.27 кг
Рейтинг / Оценка	
Питание постоянного тока	От 8 до 32 В постоянного тока, максимальный рабочий ток составляет 240 мА
Хранение/Рабочая температура	-20 °C до + 70 °C / -30 °C до + 80 °C
Стандарты качества	
Сертификаты	CE, ГОСТ-P

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Сургут (3462)77-98-35

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93