

Программируемый высокоскоростной счетчик ЕМКО

EZM-4931



Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Сургут (3462)77-98-35

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: ekm@nt-rt.ru || сайт: <http://emko.nt-rt.ru>

Программируемый высокоскоростной счетчик EZM-4931.

Счетчик EZM-4931 – это программируемое высокоскоростное устройство, может использоваться в упаковочных машинах, производстве и контроле качества катков, машинах для резки и обработки стекла, пластика, мрамора, металла, ткани, там, где нужно предоставлять необходимые размеры, величины.

Технические характеристики EZM-4931:

Дисплей и передняя панель	
Кнопки	Набора, сброса, Р, управления и ввода
LED-индикаторы	S1 (значение Set1), S2 (значение Set2), Q1, O2 (контрольный или аварийный выход)
Дисплей, фактические значения	13.2 мм красный 6-значный светодиодный дисплей
Дисплей, установленные значения	8 мм зеленый 6-значный светодиодный дисплей
Корпус	
Размер	96мм x 48мм 86.5мм
Класс защиты	НEMA 4X (IP65 спереди, IP20 сзади)
Вес	Приблизительно 0,29 кг.
Монтаж	Фиксированная установка
Электрические характеристики	
Напряжение питания и мощность	230 В ~ (-15%, + 10%) 50/60 Гц. 6 ВА 230 В ~ (-15%, + 10%) 50/60 Гц 6 ВА 24 В ~ (-15%, + 10%) 50/60 Гц. 6 ВА 24 В постоянного тока (-15%, + 10%) 6 Вт
Входы	Номинальное напряжение 16В постоянного тока ~ при 5 мА Максимальное непрерывное допустимое напряжение 30В постоянного тока Алгоритм 1 минимальный уровень 3В постоянного тока Алгоритм 0 максимальный уровень 2В постоянного тока
Напряжение датчика	14 В ± 35% максимум 50 мА (230 В) 12 В ± 40% максимум 50 мА (115 В)
Максимальная частота входных импульсов	200 кГц для Pro-02 = 0 100 кГц для Pro-02 = 1 50 кГц для Pro-02 = 2 25 кГц для Pro-02 = 3 12 кГц для Pro-02 = 4
Выходы	
Релейный выход (2х)	5А ~ при 250В
Выход SSR (дополнительно)	Макс. 10мА ~ при 5В
Дополнительная связь	RS-232
Протокол	MODBUS-RTU
Стандарты качества	
Сертификаты	ГОСТ-Р, CE

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Сургут (3462)77-98-35

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93